



Startlader WBC 30/100

Art.-Nr.: **10.781.11**

EAN-Code: **4322862001077**

VE: **2 Stück**

Leistungsstarkes, robustes Werkstattladegerät mit umschaltbarer 6V – 12V - 24V Ladespannung und Starthilfeeinrichtung. Bestens geeignet auch für Werkstatt und Landwirtschaft. Der Ladestrom ist 6-stufig einstellbar. Die Starthilfeeinrichtung (100A/5s) ist durch ein Fernstartkabel (3m Länge) mit Wippentaster einfach zu betätigen. Über die beiden groß dimensionierten Anzeigeeinstrumente kann sowohl der momentane Ladestrom als auch die Ladespannung genau abgelesen und der Ladevorgang überwacht werden. Die kräftigen isolierten Polzangen gewährleisten einen optimalen Kontakt zu den Batteriepolen. Das Gerät ist mit einem 2-fachen Verpolungs- und Überlastungsschutz ausgestattet und verfügt über ein kratzfestes, pulverlackiertes Stahlblechgehäuse mit Tragegriff.

Ausstattung:

Aufbau Schutzklasse I, Stahlblechgehäuse, Tragegriff (1), Ladespannungsschalter (2), Ladestromschalter (3), Fernstartkabel (3 m) mit Taster, Amperemeter (4) und Voltmeter (5), Überlastungs- und Verpolungsschutz, Netzleitung mit Schukostecker, Ladeleitung mit isolierten Polzangen (6).

Technische Daten:

- Netzanschluß: 230 V ~ 50 Hz
- Ladeleistung: 6 V = 0,7 – 21 A arithm. / 0,9 – 30 A eff.
12 V = 1,0 - 20 A arithm. / 1,6 – 30 A eff.
24 V = 1,8 - 14 A arithm. / 3,0 – 20 A eff.
- Starthilfeeinrichtung: 100 A (5 sec)
- für Bleiakkus von min. 3 Ah – max. 400 Ah
- Gewicht: 12,2 kg
- Verpackungsmaß: 44 x 33 x 25 cm

