



Einhell



Jump-Start - Power Bank

CE-JS 12

Item No.: 1091521

Ident No.: 11017

Bar Code: 4006825626346

Il Jump-Start - Power Bank di Einhell è un pratico aiutante nella vita di tutti i giorni, che ci rende sempre più dipendenti dall'energia e dall'alimentazione elettrica. Il Power Bank è un vero e proprio "angelo custode" in caso di emergenza, sia a casa sia fuori casa. Le stazioni di ricarica sono dotate di batterie molto potenti, che provvedono all'avviamento di emergenza, in caso di batterie dell'auto scariche, e un ausilio all'avviamento dei motori a benzina e diesel. In inverno non dovrebbe mai mancare il Jump-Start – Power Bank nella propria auto! Ma una riserva di energia è sempre un pratico aiuto anche nelle situazioni quotidiane: Se la batteria dello smartphone, del laptop o della fotocamera vi dovesse abbandonare all'improvviso, il Jump-Start Power Bank fornisce l'energia necessaria in maniera affidabile, per far ripartire rapidamente i dispositivi mobili.

Caratteristiche & Benefits

- Avviamento di emergenza e accumulatore di energia compatto e maneggevole
- Batteria LiPo ad alte prestazioni con capacità 3 x 3700 mAh
- Indicazione del livello di carica tramite LED
- Spia di indicazione dello stato di funzionamento a LED
- Dispositivo di avviamento di emergenza 12 V/200 A per batterie scariche/completamente scariche
- Ausilio all'avviamento dei motori a benzina fino a 4000 cc e motori diesel fino a 2000 cc
- Cavo di avviamento d'emergenza con morsetti completamente isolati e protezione da sovraccarico
- Alimentazione mobile di corrente per caricare cellulari, portatili, fotocamere...
- Presa di collegamento USB per utenza da 5 V/2 A e collegamento Speed Charging
- Presa di collegamento per utenza da 12 V/10 A - per es. per compressore per auto
- Presa di collegamento per utenza da 19 V/3,5 A - per es. per notebook/laptop
- Incluso cavo adattatore USB (Micro/Mini USB)
- Incluso cavo adattatore con 9 adattatori diversi per notebook
- Incluso alimentatore caricabatteria da 230 V



Dati tecnici

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Caricabatteria - Input | 100-240 V 50/60 Hz |
| - Caricabatteria - Output | 15 V 1000 mA |
| - Tensione Starter | 12 V |
| - Corrente di picco | 400 A |
| - Corrente Starter | 200 A - 5 sec |
| - USB 1 | 5 V 3 A |
| - USB 2 | 5 V 2 A |
| - Presa alimentatore 1 | 12 V 10 A |
| - Presa alimentatore 2 | 19 V 3.5 A |
| - LiPo-batteria (Wh) | 41.1 |
| - Tempo per ricarica | 5h |

Dati logistici

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - Peso prodotto (kg) | 0.47 |
| - Peso confezione (kg) | 1.23 |
| - Dimensioni confezione | 250 x 265 x 62 mm |
| - Pezzi per export carton | 10 Pezzi |
| - Peso per export carton | 13.92 kg |
| - Dimensioni Export Carton | 515 x 345 x 295 mm |

