





BT-PG 4000 Stromerzeuger

Art.-Nr. 41.524.40

Dieses "Kraftwerk" sorgt für Energie und gibt Sicherheit.

Strom ist da, wenn er gebraucht wird. Stromausfälle oder mangelnde Stromversorgung sind kein Problem mehr; ob beim Campen, auf Baustellen, in Häusern oder Hütten, auf Booten oder im Garten. Dieses Gerät ist nahezu überall einsetzbar und bietet mit einer Dauerleistung von 3.500 Watt ausreichend Leistung für viele Anwendungen. Der große 24 Liter Tank gewährleistet 11 Stunden Dauerbetrieb bei 2/3 Last. Der Stromerzeuger wird von einem hochwertigen 4-Takt Motor angetrieben und verfügt über einen Überlastschalter.

Ausstattung

- Großer 24-Liter Tank für anhaltenden Dauerbetrieb (1)
- Nützliche Tankanzeige (2)
- 2 x 230 V Steckdose für einfache Stromentnahme (3)
- Überlastschalter für Gerätesicherheit (4)
- Praktischer Voltmeter (6)
- Kraftvoller 4-Takt-Antriebsmotor (7)
- Startseilzug (8)
- Ölmangelsicherung zum Schutz des Motors
- Beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Automatische Spannungsregulierung
- Schubbügel (9) und Räder (5) für einfachen Transport

Technische Daten

Generator: Synchron
Dauerleistung (S1): 1 x 3.500 W
Maximalleistung (S2 2 min): 1 x 3.800 W
Nennspannung: 2 x 230 V
Frequenz: 50 Hz

Bauart Antriebsmotor: 1 Zylinder, 4-Takt luftgekühlt

Hubraum: 270 cm³

Max. Motorleistung: 4,9 kW / 6,7 PS

Kraftstoff: BenzinTankinhalt: 24 l

Laufzeit bei 2/3 Last: ca. 11 Stunden
 Schallleistungspegel: 96 dB (A)
 Produktgewicht: 64,0 kg

Logistische Daten

