



SE 2100 Stromerzeuger

Art.-Nr. 41.523.75

Dieses „Kraftwerk“ sorgt für Energie und gibt Sicherheit.

Strom ist da, wenn er gebraucht wird. Stromausfälle oder mangelnde Stromversorgung sind kein Problem mehr; ob beim Campen, auf Baustellen, in Häusern oder Hütten, auf Booten oder im Garten. Dieses Gerät ist nahezu überall einsetzbar und bietet mit einer Dauerleistung von 2000 Watt ausreichend Leistung für viele Anwendungen. Der große 15 Liter Tank gewährleistet 11 Stunden Dauerbetrieb bei 2/3 Last. Der Stromerzeuger wird von einem hochwertigen 4-Takt Motor angetrieben, verfügt über einen Überlastschalter und eine elektronische Spannungsregulierung (AVR).

Ausstattung

- Großer 15-Liter Tank für anhaltenden Dauerbetrieb (1)
- Nützliche Tankanzeige (2)
- 2 x 230 V Steckdose für einfache Stromentnahme (3)
- Überlastschalter für Gerätesicherheit (4)
- Praktischer Voltmeter (5)
- Kraftvoller 4-Takt-Antriebsmotor (6)
- Startseilzug (7)
- Ölmangelsicherung zum Schutz des Motors
- Beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Automatische Spannungsregulierung

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ■ Generator: | Synchron |
| ■ Dauerleistung (S1): | 1 x 2.000 W |
| ■ Maximalleistung (S2 5 min): | 1 x 2.200 W |
| ■ Nennspannung: | 2 x 230 V / 1 ~ |
| ■ Frequenz: | 50 Hz |
| ■ Bauart Antriebsmotor: | 1 Zylinder, 4-Takt luftgekühlt |
| ■ Hubraum: | 196 cm ³ |
| ■ Max. Leistung: | 4,77 kW / 6,5 PS |
| ■ Kraftstoff: | Normal bleifrei |
| ■ Tankinhalt: | 15 l |
| ■ Laufzeit bei 2/3 Last: | ca. 11 Stunden |
| ■ Schalleistungspegel: | 95 dB (A) |
| ■ Gewicht netto: | 38,5 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 41,2 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 635 x 445 x 480 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 557091 |
| ■ VE: | 1 Stück |

