



(GR) Οδηγία χρήσης
Μηχανή εκτεταμένης λειάνσης

(TR) Kullanma kılavuzu
Eksantrik zımpara makinesi

6

CE

Art.-Nr.: 44.621.20

I.-Nr.: 01016

BES 125E



⊕ Na φοράτε προστατευτικά γυαλιά!
⊗ İş gözlüğünü takınız!





⊕ Na φοράτε προστατευτικά γυαλιά!
⊗ İş gözlüğünü takınız!




⊕ Σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης, να χρησιμοποιείτε αναπνευστική προστασία!
⊗ Toz oluşan çalışmalarda toz maskesi kullanın!


1



2



3



GR

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό του εργαλείου

Η συσκευή είναι κατάλληλη για λείανση ξύλου, αιδηρού, πλαστικού και παρόμοιων υλικών με χρήση του ανάλογου γυαλόχαρτου.

Περιγραφή (1):

- 1 Χαρτί λείανσης
- 2 Περιβλήμα
- 3 Κεραλή στερέωσης
- 4 Διακοπτής λειτουργίας
- 5 Σύνδεση σάκκου συλλογής σκόνης
- 6 Σάκκος συλλογής σκόνης
- 7 Ρύθμιση αριθμού στροφών

Παρακαλώ διαθέστε την οδηγία χρήσης ακριών και προσέξτε ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε την οδηγία χρήσης μαζύ με τη μηχανή εκτεταμένης λείανσης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας θα τις θρείτε στο επισυναπόμενο φυλλάδιο.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση:	230 Volt - 50 Hz
Υποδοχή απόδοσης:	380 Watt
Επιφάνεια λείανσης:	120
Μέγεθος χαρτού λείανσης:	125
Ταλαντώσεις ανά λεπτό:	6.000-11.000
Επίπεδο ακουστικής πίεσης:	80,7 dB (A)
Επίπεδο θορύβου:	91,7 dB (A)
Δονήσεις a_w	15,69 m/s ²
Βάρος μηχανήματος	2,4 kg
Προστατεύεται μονωτικά	II / □

Συναρμολόγηση του σάκκου συλλογής σκόνης

Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης σκόνης μέσω μέσω του χαρτού λείανσης και του δίσκου λείανσης στον σάκκο συλλογής σκόνης.

Προσοχή!

Η χρήση του σάκκου συλλογής σκόνης είναι οπωσδήποτε αναγκαία για λόγους υγείας

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (2)

Ενεργοποίηση	Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας 4
Συνεχής λειτουργία	Ασφαλίστε με το κουμπί 3 στερέωσης τον διακόπτη 4
Απενεργοποίηση	Πατήστε για λίγο τον διακόπτη λειτουργίας 4
● Η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει σε στιγμιαίο και συνεχή τρόπο λειτουργίας.	

Προσοχή!

- Παρακαλώ, προσέξτε, η μηχανή να είναι κλειστή, πριν το φίς να τοποθετηθεί στον ρευματοδότη.
- Η μηχανή εκτεταμένης λείανσης δεν είναι κατάλληλη για την υγρή λείανση.
- Εάν χρησιμοποιηθεί κύλινδρος καλώδιου, ξετυλίξτε το καλώδιο εντελώς (Διάμετρος καλώδιου τουλάχιστον 1 mm²).
- Μετά το τέλος της εργασίας θύλαστε το καλώδιο.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φθορές.
- Ελασι και οξέα μπορούν να φθείρουν το καλώδιο.
- Μην σηκώνετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.
- Μην τραβάτε το ρευματοδότη με το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν υπάρχει θλάθη στη συσκευή, απευθυνθείτε σε ειδικό συνεργείο.

Στερέωση χαρτού λείανσης

Αντικατάσταση χωρίς προβλήματα μέσω κλείστρου. Προσέξτε για την ταύτιση των οπών αναρρόφησης στο χαρτί λεία νοης και στο δίσκο λείανσης.

Εργασία με τη μηχανή εκτεταμένης λείανσης

- Τοποθετήστε τη μηχανή εκτεταμένης λείανσης με ολόκληρη την επιφάνεια.
- Ενεργοποιήστε τη μηχανή και πραγματοποιήστε με μέτρια πίεση πάνω από το εργαλείο κυκλικές ή κατά πλάτος και κατά μήκος κινήσεις.

GR

- Για χονδρική λείανση συνιστάται ένα χονδρικό μέγεθος κοκκομέτρησης, για λεπτομερή λείανση ένα λεπτομερές μέγεθος κοκκομέτρησης. Με προσπάθειες λιανσης μπορεί να ευρεθεί το καταλληλότερο μέγεθος κοκκομέτρησης.

Καθαρισμός, συντήρησης, παραγγελία ανταλλακτικών

⚠ Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το φίς από τη πρίζα.

Καθαρισμός

- Να τηρείτε τα συστήματα ασφαλείας, τις σχιλίδιες αερίσματος και το περιβλήμα του κινητήρα όσο πιο καθαρό από σκόνη γίνεται. Σκουπίστε τη συσκευή με καθαρό πανί ή φυσητέ τη με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή μτακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο μαλακό σαπουόνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά η διαλύτες, διότι έτσι δεν αποκλείεται η διάβρωση της συσκευής. Να προσέξετε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

Βούρτσες άνθρακος


- Σε περίπτωση υπερβολικού σχηματισμού σπινθήρων δώστε τις ανθρακόβυρτσες να ελεγθουν από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες
www.isc-gmbh.info



TR

KULLANIM

Alet uygun zimpara kağıdı kullanılarak ahşap, çelik, plastik ve benzer malzemelerin zimparalanması için uygundur.

Açıklama (1)

- 1 Zimpara kağıdı
- 2 Gövde
- 3 Sabitleme düğmesi
- 4 Çalıştırma şalteri
- 5 Toz torbası içi bağlantı yeri
- 6 Elektrik kablosu
- 7 Devir ayarı

Lütfen kullanma kılavuzunu tam okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.
Kullanma kılavuzunu eksantrik zimpara makinesi ile birlikte saklayın.

Güvenlik uyarıları

İlgili güvenlik uyarıları ekteki kitapçık içinde açıklanmıştır.

Teknik özellikler

Gerilim	230 V ~ 50 Hz
Güç:	380 Watt
Zimparalama yüzeyi:	çap 120
Zimpara kağıdı boyutu:	çap 125
Titreşim dakikada:	6.000-11.000 dak ⁻¹
Koruma izolasyonlu	II / 
Ses basıncı seviyesi LPA	80,7 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA	91,7 dB(A)
Vibrasyon aw	15,69 m/s ²
Ağırlık	2,4 kg

Toz torbasının montajı

Toz emme donanımı doğrudan zimpara kağıdı ve zimparalama tablasından geçirilerek toz torbasına bağlanır.

Dikkat!

Toz torbasının kullanılması sağlık nedenlerinden dolayı kesinlikle mecburdur.

Açma/Kapatma (2)

- Açma:** Çalıştırma salteri 4'ya bastırın
Sürekli çalıştırma: Sabitleme düğmesi 3 ile şalter 4'yi emniyetleyin
Kapatma: Çalıştırma şalterini 4 kısaca bastırın

- Makine kısa süre için veya sürekli çalıştırılabilir

Dikkat!

- Fışını pirize takmadan önce lütfen aletin kapali olmasına dikkat ediniz.
- Eksantrik zimparalama makinesi ıslak zimparalama için elverişli değildir.
- Kablo makarası kulandığında kabloyu tam olarak açın. (Kablo kesiti asgari 1mm²)
- Çalışma tamamlandıktan sonra elektrik fışını prizden çıkarın.
- Elektrik kablosunu hasardan koruyun
- Yağ ve asit kabloya zarar verebilir.
- Cihazı elektrik kablosundan tutarak taşımayın
- Elektrik kablosundan asılarak fıştı prizden çekmeyin.
- Eğer cihazda arıza meydana gelirse, uzman servise tamir ettilirin

Zimpara kağıdının bağlanması

Yapışkan bağlantı sayesinde kolay ve sorunsuz deşim. Zimpara kağıdının emme delikleri ile zimparalama tablasının emme deliklerinin uyumlu olmasına dikkat edin.

Eksantrik zimpara makinesi ile çalışmak

- Zimparalama tablasını tam alanı ile oturtun.
- Makineyi çalıştırın ve fazla olmayan bir baskıyla iş parçasının üzerinde daire şeklinde veya enine yada uzunlumasına hareketlerle çalışın.
- İri zimparalama için kaba taneli kağıt ince zimparalama için ince taneli kağıt tavsiye edilir.
- Deneyerek en uygunu bulunabilir.

**Temizleme, Bakım ve Yedek Parça
Siparişi**

 Temizleme çalışmasına başlamadan önce fişi
prizden çıkarın.

Temizleme

- Koruma donanımları, hava delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti her kullanmadan sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bez ve biraz sıvı sabun ile temizleyin. Temizleme işleminde deterjan veya solvent kullanmayın, zira bu temizleme maddeleri aletin plastik malzemelerine zarar verir. Aletin içine su girmemesine dikkat edin.

Kömür fırçalar



- Kömürlerde aşırı kırılcım oluştuguunda kömür fırçalarının, uzman elektrik personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
Dikkat! Kömür fırçaları sadece uzman elektrik personeli tarafından değiştirilecektir.

Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler
verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel fiyatlar ve bilgiler internette
www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.



ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



(1) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel:

(2) declare la conformitate cu the EU Directive and standarda marcate below for the article

(3) déclare la conformité suivante pour l'article directive CE et les normes concernant l'article

(4) verklart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel

(5) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo declarado la siguiente conformidad declarado con una directiva CE y normas para o artigo förklarar följande överensstämme enl. EU-direktiv och standarder för artikel

(6) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuusette tuotteelle

(7) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiver og standarder for artikler

(8) запевает о соответствии товара следующим директивам и нормам EC

(9) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikel.

(10) declară următoarea conformitate cu liniile direc-toare CE și normele valabile pentru articolul. Înțeleg că legii orărilor AB Yonetmelikleri ve Normalar gereğince aşağıdaki uygunluk açıklık masası sunar.

(11) δηλώνει την ακλούσθη σύμφωνα σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

(12) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
attestando la seguente overenstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet
prostvjuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek
a következő konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvonalaik és normák szerint
pojasnjuje sledujuću skladnost po smernici EU in normah za artikel
deklaruje zgodnosť vyplňanej ponížej artikelu z predpismi a normami na podlaže direktív WE
vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norm pre výrobok
deklariraju следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
deklarerib vastavuise järgnevatele EU direktiivi de artikli ja standardidele
deklaracija atitink pagal ES direktyvas ir normas straipsniu
izjavljuje sledeći conformitet u skladu s odred- bom EZ i normama za artikel
Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto precū atbilstību ES direktīvām un standartiem

Exzenter schleifer BES 125 E

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 23.02.2006

Weißsägpartner
Leiter QS Konzern

Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 44.621.20 I-Nr.: 01016
Subject to change without notice

Archivierung: 4462120-16-4155050

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelfrei sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäß Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

@@ Εγγύηση

Για τη συγκεκρινόμενη από την Οδηγία κρήτης παρακαλεί εγγύηση 2 χρόνων για την περιόδου κατά την οποία μας αποδέχεται ελεύθεροτάκτο. Η προθεσμία των 2 ετών αρχεῖ με την μεταβίβαση των κοινωνιών ή την παροχή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την άσκηση της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία κρήτης καθώς και η ξρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθεται.

Η εγγύηση ισχεί εντός της Μουστονδικής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκάστοτε τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως αμπλίσμα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό του τοπικού τμήματος εξυπέρτησης πελατών ή την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σερίς:

® GARANTİ BELGESİ

Kullanma Talmatında açıklanan aletimiz, ürünün kusuru olmasına karşı 2 yıl garantilidir. 2 Yıllık garanti süresi, teminat devri veya aletin müsteri tarafından satın alınması ile başlar.

Garanti haklarının faydalamak için aletin yönetmeliğine uygun şekilde kullanılmıştır. Garanti amacına uygun olarak ve kullanma talmatında belirtilen talmalar doğrultusunda kullanılmıştır.

Doğal olarak kanunun öngördürilen garanti haklarından faydalama bu 2 yıl içinde geçerli olacaktır.

Garanti Federal Almanya sınırları içinde veya yerel kanuni yönetmeliğlere ek olarak ilgili ülkelere ana bölge pazarlama partnerlerinin yönetmeliğleri doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkili olan müsteri hizmetleri bölge temsilcilikleri veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alınınız.

@@ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

@@ Teknik değişiklikler olabilir



㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεύται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πάλι τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος συμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.



㊂ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir



Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlaması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıtırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bütünlüğünde muaf tutulur.





(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onay alınmak şartıyla serbesttir.

(GR)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνδεσμικών φύλλωδών των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποστάμματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

EH 02/2006

