



Einhell

ACCESSORY



Chargeur PXC

Power-X-Boostcharger 6 A

Numéro article: 4512064

Numéro de série : 11017

Code EAN: 4006825629019

Le chargeur Einhell PXC Power X-Boostcharger 6 A permet de recharger toutes les batteries de la gamme encore plus rapidement. Le mode „Boost“ commutable réduit significativement les temps de charge. La durée de vie de la batterie est également prolongée grâce à des cycles de charge adaptés à la situation. La gestion intelligente de la charge assure une sécurité maximale; La surveillance permanente de la batterie garantit une charge optimale à tout moment. Le système de charge en 6 étapes fournit les informations les plus récentes sur l'état de la batterie. Le Boostcharger peut être fixé facilement sur un mur grâce aux oeillets de suspension intégrés. Le Power X-Boostcharger est d'une utilisation universelle pour toutes les batteries Power X-Change.

Caractéristiques

- Temps de charge significativement réduits grâce au mode „Boost“ commutable
- Durée de vie prolongée de la batterie grâce à des cycles de charge adaptés à la situation
- Sécurité maximale grâce à une gestion intelligente de la charge
- Surveillance permanente de la batterie pour un processus de charge optimal
- Informations actualisées sur l'état de la batterie grâce à un système de charge en 6 étapes
- Fixation murale grâce aux oeillets de suspension intégrés
- Utilisation universelle pour toutes les batteries Power X-Change



Données techniques

- Alimentation 220-240 V | 50-60 Hz
- Tension de sortie 18 V
- Courant de sortie (Normal) 3A
- Courant de sortie (Boost) 6A max.

Informations logistiques

- Poids du produit 0.83
- Poids brut (kg) 1.15
- Conditionnement 12 pièces
- Poids brut du conditionnement 15 kg
- Dimensions du conditionnement 470 x 470 x 265 mm
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 4920 | 10800 | 13500



Battery (Ah)	POWER X-CHANGE				POWER X-CHANGE PLUS	
	1,5	2,0	3,0	4,0	2,6	5,2
Charging Time (-min)	BOOST OFF ○	30	40	60	75	100
	BOOST ON ●	24	30	32	40	30

