



# Einhell

## PROFESSIONAL



### Akku-Schlagbohrschrauber

### TP-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)

Art.-Nr.: 4513861

Ident.-Nr.: 21053

EAN-Code: 4006825614374

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18 Li-i BL ist der optimale Helfer rund um Haus und Garten. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Serie verwendet werden. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Zusätzlich verfügt der Schlagbohrschrauber über ein Zweigang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel für den Einsatz in das hochwertige 13 mm-Metallbohrfutter. Die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont. Die Lieferung erfolgt mit 2 Akkus, Ladegerät und Koffer.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Schlagbohrfunktion
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren
- Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung mit zwei 2,0 Ah PXC Akkus und Schnellladegerät
- Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer





## Technische Daten

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Akku                      | 18 V   2000 mAh   Li-Ion  |
| - Ladezeit                  | 40min                     |
| - Anzahl Gänge              | 2                         |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-500 min <sup>-1</sup>   |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 0-1800 min <sup>-1</sup>  |
| - Max. Drehmoment hart      | 60 Nm                     |
| - Anzahl Drehmomentstufen   | 20+1+1 settings           |
| - Bohrfutter                | 13 mm   Einhülzig         |
| - Bohrleistung in Beton     | 10 mm                     |
| - Schlagzahl (Gang 1)       | 0-8000 min <sup>-1</sup>  |
| - Schlagzahl (Gang 2)       | 0-28800 min <sup>-1</sup> |
| - Anzahl Akkus              | 2 STK                     |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.69 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 4.4 kg             |
| - Maße Einzelverpackung           | 110 x 335 x 335 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 5 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 22.35 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 580 x 365 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1785   3575   4340 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
B1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578

## Akku-Laufzeiten



Schrauben<sup>1</sup>  
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	256
2.0 Ah	350
2.5 Ah	440
3.0 Ah	530
4.0 Ah	700
5.2 Ah	920
6.0 Ah	1060
8.0 Ah	1410

Testaufbau:

1) Schrauben - Fichtenholz